

TELNET 140 isdn

„die kompakte ISDN-TK-Anlage“

Art.-Nr.: 05258
EAN: 4015864052580

Für den kostengünstigen ISDN-Einstieg bei Verwendung vorhandener Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte. Durch modernste Mikroelektronik wartungsfrei, fernwartbar und updatefähig. Mit der TELNET 140 isdn präsentiert Telebau eine neue Generation ISDN-Anlagen für den störungsfreien Einsatz in kleinen Büros und im Heimbereich.



Plug&Play – darauf haben wir besonderen Wert gelegt, denn schliesslich möchten Sie kommunizieren und nicht programmieren! Programmieren heisst bei der TELNET 140 isdn nicht unverständliche Zahlencodes eingeben. Sagen Sie Ihrer neuen ISDN-Anlage einfach über die Vanity-Tastatur Ihres Telefons, was Sie gern machen möchten. Natürlich können Sie auch über Ihren PC komfortabel programmieren. Leicht verständlich und übersichtlich.

- 1 So-Bus extern (Mehrgeräteanschluss)
- 4 analoge Nebenstellen
 - 4 Anschlüsse schraubbar (zum Anschluss von Endgeräten an separaten TAE-Anschlussdosen)
 - 4 TAE Anschlüsse (zum direkten Betrieb von Endgeräten)
- 1 PC/Drucker-Schnittstelle (RJ45)
- interne Wartemusik
- CLIP-Funktion an den a/b-Ports
- Amtsberechtigung 5-stufig
- Sperr- und Nahbereichsnummern
- spontane Amtsholung
- Direktruf (Babyruf)
- CTI, TAPI-Unterstützung
- Fernkonfiguration/Fernladen von Software
- Gebührenlimit je Teilnehmer
- Speicher für 2000 Gesprächsdatensätze
- Least-Cost-Routing (LCR)
- Wahlsperre/Notruf möglich
- 2 passwortfreie Rufnummern für die Schaltbox / Sparwahl
- Entgeltimpuls an analogen Nebenstellen schaltbar
- Unterstützt SMS-fähige Endgeräte
- Verwaltet bis zu 10 MSN

Technische Daten:

Betriebsart ISDN: Mehrgeräteanschluss
EURO-ISDN
a/b Anschlüsse: 2-adrig, symmetrisch
Schraubklemmen: steckbar
Reichweite 0,6 mm 800 m
Wahlverfahren: IWW und MFV
Rückfragetaste: Flash 50 bis 600 ms pro Endgerät einstellbar
Datenübertragung: Modem 56K bzw. V 90 mit 56600 bps
Datenerhalt bei Netzausfall
Music on Hold: intern
Netzanschluss: Steckernetzteil 230 VAC
Leistungsaufnahme bei Vollast: 40 mA (9VA)

Lieferumfang:

- Steckernetzteil 230 V
- Bedienungsanleitung
- Konfigurationsprogramm
- SO-Kabel
- Programmierkabel

Gratis dazu:

- Schlitzschraubendreher für die Schraubklemmen der a/b-Anschlüsse
- Line-Checker für die Prüfung der Telefonleitung