

Telefon-Anrufmelder BEDLAM



Beschreibung

Der Melder (Telefon-Wecker) BEDLAM ist direkt parallel a/b (analog) anschliessbar ohne Zusatz-Speisung! Dies bei 24 ... 70 VAC / 25 ... 50 Hz, hochohmig. Alle mit Kabel-Verschraubung M16 x 1,5 mm. (REN = 1.5) mit Impedanz $> 8 \text{ KOhm}$. Dieser Zweit-Wecker hat eine Ruf lautstärke $\geq 90 \dots 100 \text{ dB (1 m)}$, intermittierender Ton. Der Gehäuse-Aufsatz ist gelb. Ruf lautstärke einstellbar. BEDLAM ist der lauteste a/b-Zusatz-Wecker in Weltmarkt (ohne Fremdspeisung). Die Ruf lautstärke ist einstellbar (Poti). Funktioniert auch am Router a/b-Anschluss!

Anwendung

Industrie/Gewerbe (Typ Industrie-Wecker!)

Technische Daten

Gewicht:	ca. 300 g
Abmessungen:	d = 88 mm x h = 114 mm
Gehäuseschutzart:	IP66
Montage:	Wand-Model